

# Regelplan C I / 5

Fahrbahn halbseitig gesperrt  
Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage

## Querabspernung

durch doppelseitige Leitbaken  
(mind. 3) Verziehungsmaß ca. 1:3  
Abstand quer max. 0,6 m  
doppelseitige gelbe Warnleuchte  
auf jeder Leitbake

## Längsabspernung

durch einseitige Leitbaken  
Abstand max. 12 m

## Querabspernung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)  
Verziehungsmaß ca. 1:3  
Abstand quer max. 0,6 m  
Einseitige gelbe Warnleuchte  
auf jeder Leitbake

\*) doppelseitige Leitbake und  
Warnleuchte

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen  
über 1000 m Länge im Abstand  
von 500 m

2) [ ] Signalzeitenplan,  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und  
angeordnet

*möglichst verkehrabhängige  
Schaltung anordnen*

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

